

Video Security

Rejestratory | eneo Rejestratory cyfrowe

EDC-KBDM-1

Klawiatura z Joystickiem

12VDC/230VAC

Art - No. 74088



Właściwości

Programowanie i sterowanie kamer serii Fastrax
Sterowanie rejestratorami serii DLR, DXR, DTR
Sterowanie multiplekserami serii VBMT/VCMT-8000
Obsługuje do 31 kamer i do 5 Multiplekserów
Joystick do sterowania funkcjami PTZ
Wbudowany monitor 5" (12.7cm) TFT/LCD

Programowane sekwencje/trasy
Programowanie presetów i tras
Skanowanie automatyczne i losowe
Funkcje pomocnicze

Dane techniczne

Wbudowany monitor

Wejście video

Regulacje

Zdalne sterowanie

Rejestrator cyfrowy serii DLR, DXR, DTR, multipleksery serii VBMT/VCMT-8000, 254 kamer FasTrax

Interfejsy

3x RS-485, RJ45 (8-pin). 1x KBD (Dla połączenia ze skrzynką łączówek: kamery PTZ serii Fastrax), 1x DVR (Rejestrator serii DLR2)

Sterowanie położeniem (tryb direct mode)

Klawisze wybierania kamer i monitorów, ustawianie presetów i tras, sekwencji i funkcji pomocniczych. Funkcje kamery: pan, tilt, zoom, focus, iris dla stałych lub zmiennej prędkości, sterowanie kamerami serii Fastrax

Napięcie zasilania

12VDC (połączenie do skrzynki łączówek, dołączony zasilacz 230 VAC)

Pobór mocy

Ok. 10 W

Zakres temperatur

0 do +50° C

Wymiary (wys.x szer.x głęb.)

88 (120 mm z Joystickiem) x 400 x 230 mm

Waga

1.9 kg

Zestaw wyposażenia

Klawiatura, skrzynka łączówek z zasilaczem i kablem łączącym, zestaw kabli dla klawiatury serii EDC-KBDM